

BOOSTER  
LITIO

12 V

# NOMAD POWER 500

Rif. 027145  
Rif. 069633



**Il NOMAD POWER 500 è un fonte di energia portatile a base di litio che combina 3 funzioni:**

- Booster per veicoli 12 V (moto, quad, veicoli, SUV).
- Alimentazione autonoma per piccoli apparecchi elettronici.
- Lampada di soccorso/segnalazione

## BOOSTER A BATTERIA LITIO

La sua batteria **litio** ( $LiCoO_2$ ) gli conferisce un rapporto potenza/dimensione eccezionale (intensità di avviamento: 550 A).

Avvia i veicoli dotati di batteria 12V scarica (liquido, gel, AGM, Start&Stop) in pochi secondi (⚠ Non avviare le batterie al litio  $LiFePO_4$  con questo booster, le tensioni delle batterie non sono compatibili).



## Fonction BOOST

Il NOMAD POWER 500 dispone di una funzione BOOST che permette l'avviamento di batterie fortemente scariche.

## AVVIAMENTO IN TUTTA SICUREZZA

Tutte le sicurezze sono integrate al prodotto per preservare sia la batteria che le attrezzature elettroniche del veicolo:

- Tecnologia anti-scintille,
- Protezione da corto-circuiti,
- Protezione da inversioni di polarità,
- Protezione contro le correnti di avviamento eccessive,
- Protezione contro gli aumenti di temperatura del booster.

## FONTE DI ENERGIA MOBILE

La sua capacità di stoccaggio (5.25 Ah) apporta comfort e tranquillità nei bisogni per restare connesso (telefono, tablet).

Dotato di **2 porte USB 5 V** (1 A / 2.1 A) per ricaricare smartphone, tablet, GPS, ecc...

## LAMPADA DI ASSISTENZA CON LUMINOSITÀ ELEVATA

Lampada integrativa (1 led) con 3 modi d'illuminazione: normale, stroboscopica, SOS.

## FORMATO TASCABILE

**Leggero** (610 g) e **compatto**, troverà suo posto nel portaoggetti del veicolo oppure in una valigia.



LED di ricarica



Consegnato con fodera + accessori.



Cavo di avviamento



Cavo micro USB



Caricabatterie  
230 Vac / 5 Vdc



Cavo di carica  
USB tipo C

AVVIAMENTO				ATTREZZATURA						ENTRATE/USCITE			POWER BANK	LED	DIMENSIONI		
Lithium		I		SMART CABLE			CABLES			INPUT	OUTPUT			12V	15V	cm	kg
Capacity per cell	Full charge	Start	Cranking CC	Peak Battery			USB-C	MICRO USB Type B	Lightning		5V-2A 9V-2A	5V-1A	5V-2.1A				
5.25 Ah 77.7 Wh	6 h	550 A	1300 A	1500 A	—	✓	—	✓	✓	—	5V-2A 9V-2A	—	—	✓	3 modes: Light SOS SPOT	22.5 x 9.1 x 3.4	0.610



Made in China

[www.gys.fr](http://www.gys.fr)